



(01)2800104081

2-8-001-0408-151

ホーチキ

無線式住宅用火災警報器

# 警報出力説明書

SS-2LRAH


SS-FKAH

共通

## ■ 付属品に関する注意事項

この商品は『コネクタ式リード線』を同梱しています。

## 1 各部の名称



### ① コネクタ式リード線取付部

- ・シールを切り取ると、同梱のコネクタ式リード線を取り付けることができます。コネクタ式リード線により増設ブザーなどの外部装置が接続できます。

### ② 通線部

- ・コネクタ式リード線の露出配線を行う際には、ニップなどでプラスチックを切り欠いて線を通してください。

## 2 警報出力の仕様

出力 : 無極性無電圧接点 (動作時ショート)

最大定格 : DC 30V、500mA

動作条件 : 火災警報時、および同一グループ内の警報器の火災警報時に動作します。

なお、火災警報音の一時停止中は動作しません。

## 3 警報出力の確認方法



通信テストとあわせて警報出力の確認ができます。通信テストの方法は取扱説明書を参照してください。

通信テスト操作を行った警報器とその他の警報器では、確認方法が異なります。

### ① 通信テスト操作を行った警報器

通信テスト処理の開始から約1分間警報出力が動作します。

なお警報出力の動作中にテストボタンを押すと警報出力が止まります。

### ② その他の警報器 (正常に電波が届いた警報器)

「通信テスト正常です」と鳴ってから約1分間警報出力が動作します。

なお警報出力の動作中にテストボタンを押すと警報出力が止まります。

※電波が届かなかった警報器では、警報出力は動作しません。